

Wyłącznik kołyskowy 1-torowy, kołyskowy przycisk biały, biała obudowa

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13317/1P/W/W | Ean: 5908254852824



OPIS PRODUKTU

Zamontuj wyłącznik kołyskowy w lampce lub małym urządzeniu, również tym własnej konstrukcji. Dzięki temu włączysz i wyłączysz zasilanie jednym ruchem kciuka. Nie będziesz już musiał wyciągać wtyczki z gniazda, by wyłączyć urządzenie.

Wyłącznik przyda się w oświetleniu biurkowym, nocnym, dekoracyjnym oraz w prostych układach DIY (zrób to sam).

Pracuje jako łącznik jednobiegunowy OFF-ON, więc odcina lub podaje zasilanie w jednym przewodzie. Dzięki temu zastosujesz go w lampach, modułach LED, niewielkim sprzętach i projektach, które wymagają prostego, ręcznego sterowania.

Obudowa z tworzywa ABS jest odporna na typowe uderzenia i naciski, a zaciski śrubowe pozwalają szybko podłączyć przewody. Wystarczy dokręcić dwa końce przewodu fazowego i zamknąć obudowę, bez lutowania.

Prąd znamionowy 6 A pozwala na bezpieczne sterowanie oświetleniem i małym AGD, jeśli urządzenie mieści się w dopuszczalnych parametrach.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Układ połączeń:	Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów:	możliwość łatwego włączania i wyłączania obwodów elektrycznych
Przycisk:	Tak
Liczba dźwigni:	1
Sposób montażu:	Inne
Sposób mocowania:	Mocowanie śrubowe
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	ABS, Miedź
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Kolor:	Biały
Kolor elementu przełączającego:	Biały
Miejsce na oznaczenie:	Tak
Podświetlenie:	Nie
Stopień ochrony (IP):	IP20
Napięcie znamionowe [V]:	250
Prąd znamionowy [A]:	6

Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Szerokość osprzętu [mm]:	65
Wysokość osprzętu [mm]:	27
Głębokość osprzętu [mm]:	22
Waga [g]:	14.6
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Odporność na temperaturę [°C]:	120
Obciążenie rezystancyjne [KW]:	1.5