



BMCR11P.01/43

Łącznik z czujnikiem ruchu

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC000133 Czujnik ruchu kompletny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik z czujnikiem ruchu	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Typ produktu	moduł	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	EAN opakowanie jednostkowe	5902787844080
Napięcie znamionowe	230 V	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	8,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	8,5 cm
Uwagi	Wymagana instalacja 3-przewodowa	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	5,5 cm
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1234 kg
Rodzaj napięcia	AC	Głębokość produktu	51 mm	EAN13 opak.	5902787844080
Zasięg czujnika	Max 7 m, 110° poziomo	Głębokość wbudowania	28 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Czuł. światła zewn.	2-500 (lx) luks	Model	Czujnik ruchu	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Czas wył. po zaniku ruchu	5-1260 sek.	Do źródeł światła	LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, transformator rdzeniowy kolumnowy - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
				Długość opakowania zbiorczego	23 cm