



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## LK-BZ-703R

Lampka kontrolna zasilania z zabezpieczeniem 1/3S 3xLED CZERWONA

Index: LK-BZ-703R

Lampka kontrolna LK-BZ-703R służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej.

Z wbudowanym zabezpieczeniem.

3 x LED czerwony.



### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

Lampka kontrolna LK-BZ-703 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej. Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni. Każda z kontrolki zabezpieczona jest wbudowanym bezpiecznikiem topikowym, co pozwala uniknąć stosowania dodatkowego modułu z zabezpieczeniami.

#### Działanie

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED włączonej w obwód tej fazy. Brak świecenia wskazuje na brak napięcia zasilania, lub uszkodzenie wbudowanej wkładki topikowej.

Wbudowane w lampkę szybkie bezpieczniki topikowe eliminują potrzebę stosowania dodatkowych zabezpieczeń w przypadku, gdy lampka znajduje się w obwodzie z ograniczeniem prądowym o wartości mniejszej niż 100A.

### DANE TECHNICZNE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Głębokość wbudowania              | 65 mm  |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 0,3    |
| Napięcie znamionowe               | 230 V  |
| Maksymalna moc źródła światła     | 0,45 W |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP20     |
| Rodzaj napięcia        | AC       |
| Źródło światła         | LED      |
| Kolor klosza           | Czerwony |
| Trzonek źródła światła | Inne     |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat