



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PP-2Z-LED-24V

Przełącznik elektromagnetyczny obud.PDT U=7÷30VAC/9÷40VDC;2Z 16A (160A/20ms)

Index: PP-2Z-LED-24V

Konfiguracja styków: **2 x styki zwiernie (NO)**

Prąd obciążenia: **2 x 16 A (160 A/20 ms)**

Napięcie zasilania: **7÷30 V AC / 9÷40 V DC**

Przełącznik elektromagnetyczny w obudowie do bezpośredniego montażu w puszcze podtykowej O60.



5 908312 598589 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Wersja przełącznika „LED” posiada styk przystosowany do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.

Działanie

Podanie napięcia zasilania na przełącznik powoduje przełączenie styków. Stan załączenia przełącznika jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	7-30 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	9-40 V

Liczba styków zwiernych	2
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Szerokość	48 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	25 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Podwójny
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	7-30 V
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	7-30 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz	7-30 V
Napięcie pracy dla DC	9-40 V
Prąd znamionowy	16 A
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC
Prąd znamionowy	16 mA

[Instrukcja](#)

[Deklaracja CE](#)

[Certyfikat](#)