



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: [biuro@fif.com.pl](mailto:biuro@fif.com.pl), [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)



## PCA-512UNI

Przełącznik czasowy 12 - 264V AC/DC 0,1s - 576h, opóźnione rozłączanie

Index: PCA-512UNI



5 908312 591368

### DANE TECHNICZNE

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Kompletny z gniazdem                                              | Tak |
| Do montażu na szynie TH                                           | Tak |
| Montaż czołowy                                                    | Nie |
| Blok styków pomocniczych montowany na styczniku                   | Nie |
| Funkcja opóźnionego załączania                                    | Nie |
| Funkcja opóźnionego wyłączenia                                    | Tak |
| Funkcja załączania impulsowego                                    | Nie |
| Funkcja wyłączania impulsowego                                    | Nie |
| Funkcja gwiazda-trójkąt                                           | Nie |
| Funkcja formowania impulsu                                        | Nie |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony   | Nie |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony | Nie |
| Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany            | Nie |
| Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany          | Nie |

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zakres nastawy czasu                           | 0,1-2073600 s                         |
| Możliwość sterowania zdalnego                  | Nie                                   |
| Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania     | Nie                                   |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 12-264 V                              |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 12-264 V                              |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC       | 12-264 V                              |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny        | 0                                     |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny          | 0                                     |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny       | 1                                     |
| Z wyjściem półprzewodnikowym                   | Nie                                   |
| Napięcie pracy dla AC 50 Hz                    | 12-264 V                              |
| Napięcie pracy dla AC 60 Hz                    | 12-264 V                              |
| Napięcie pracy dla DC                          | 12-264 V                              |
| Prąd znamionowy                                | 8 A                                   |
| Maksymalny prąd załączania                     | 8 A                                   |
| Szerokość                                      | 18 mm                                 |
| Wysokość                                       | 90 mm                                 |
| Głębokość                                      | 65 mm                                 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                | Połączenie śrubowe                    |
| Rodzaj napięcia sterowania                     | AC/DC                                 |
| Materiał styków                                | Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2) |
| Rodzaj napięcia zasilania                      | AC/DC                                 |
| Prąd znamionowy                                | 8 mA                                  |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                                  |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat