



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



LK-BZ-701Y

Lampka kontrolna zasilania z zabezpieczeniem 1/3S 1xLED ŻÓŁTA

Index: LK-BZ-701Y

Lampka kontrolna LK-BZ-701Y służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieci 1-fazowej.

Z wbudowanym zabezpieczeniem.

1 x LED żółty.



5 902431 677613 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Lampka kontrolna LK-BZ-701 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieci 1-fazowej. Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni. Kontrolka zabezpieczona jest wbudowanym bezpiecznikiem topikowym, co pozwala uniknąć stosowania dodatkowego modułu z zabezpieczeniami.

Działanie

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem diody LED włączonej w obwód tej fazy. Brak świecenia wskazuje na brak napięcia zasilania, lub uszkodzenie wbudowanej wkładki topikowej.

Wbudowany w lampkę szybki bezpiecznik topikowy eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych zabezpieczeń w przypadku, gdy lampka znajduje się w obwodzie z ograniczeniem prądowym o wartości mniejszej niż 100A.

DANE TECHNICZNE

Głębokość wbudowania	65 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0,3
Napięcie znamionowe	230 V
Maksymalna moc źródła światła	0,15 W
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rodzaj napięcia	AC
Źródło światła	LED
Kolor klosza	Żółty
Trzonek źródła światła	Inne

Instrukcja

Deklaracja CE