



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



mH-L4-1

Moduł ściemniaczy mH-L4 poziom 1

Index: mH-L4-1

Moduł ściemniacza oświetlenia systemu inteligentnego domu F&Home.
Moduł 4 kanałowy, do czterech źródeł światła.
Współpracuje z żarówkami i halogenowymi źródłami światła.



5 908312 593560

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Moduł systemu inteligentnego domu F&Home do ściemniania światła zajmuje w rozdzielni pole 6 modułów. Zasilany jest napięciem 230 V. Zastosowanie **dodatkowego filtra mH-SP** w obwodzie zasilania poprawia **stabilność świecenia** źródeł światła. Z pomocą ściemniacza załączamy oświetlenie całkowicie lub z dowolną jasnością. Moduł komunikuje się z urządzeniami sterującymi poprzez magistralę CAN. Samo sterowanie odbywa się za pomocą przycisków rozlokowanych w budynku (i podłączonych do modułów [mH-IO32](#) lub [mH-IO12E6](#)) lub z użyciem [dotykowego panelu](#). Panel dotykowy wykorzystamy również do zdefiniowania scen świetlnych. Ustawimy z jego pomocą jasność świecenia poszczególnych źródeł światła oraz ich czasowe samoczynne załączanie lub wyłączenie.

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Nie
Model	Człon wykonawczy ściemniacza
Szerokość wyrażona liczbą modułów	5

Ze złączem magistrali	Nie
Moduł magistralowy odłączalny	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Tak
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Liczba wyjść	4
Dostępna moc dodatkowa	Nie
Maksymalny prąd sterowania	2000 mA
Możliwa praca równoległa	Nie
Kompatybilny z Casambi	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Rodzaj obciążenia	Pojemnościowe
Stopień ochrony (IP)	IP20

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS