

R-SC40II-MCS

METALOWY UCHWYT KABLOWY,
POJEDYNCZY

Metalowy uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach elektrycznych o niskiego napięcia, alarmowych i biernej ochrony PPOŻ



CECHY I KORZYŚCI

Możliwość stosowania w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej dzięki zwiększonej odporności ogniowej

Przeznaczony do stosowania w instalacjach PPOŻ oraz innych systemach niskiego napięcia

Powłoka cynkowa 5 mikronów zapewnia ochronę przed korozją

Produkt kompatybilny z większością osadzaków gazowych dostępnych na rynku

PODŁOŻA



Beton



Beton spękany



Beton zbrojony



Stal

ZASTOSOWANIE

Montaż kabli sygnałowych niskiego napięcia w instalacjach alarmowych, telekomunikacyjnych i przeciwpożarowych





Uchwyty kablowe R-SC40-MCS należy montować do podłoża betonowego lub konstrukcji stalowej przy użyciu gwoździ R-KNC lub R-KSC. Parametry zakotwienia (głębokość, rozstawy, odległości od krawędzi) należy przyjmować zgodnie z kartami technicznymi gwoździ R-KNC oraz R-KSC.

ZALECENIA MONTAŻOWE

PRZYGOTOWANIE I BHP: Załóż środki ochrony osobistej (okulary ochronne, nauszники, rękawice, kask). Sprawdź stan techniczny osadzaka.

TRASOWANIE (WYMIAROWANIE): Zaznacz na podłożu (beton, stal) dokładne punkty montażu, zachowując odpowiednie odstępy dla danego typu instalacji.

DOBÓR ELEMENTÓW: Dopasuj rodzaj i długość gwoździ do materiału, z którego wykonane jest podłoże.

ZAŁADUNEK GWOŹDZI DO URZĄDZENIA: Umieść gwoździe w magazynku oraz zainstaluj źródło zasilania/napędu w osadzaku.

POZYCJONOWANIE UCHWYTU: Nałóż metalowy uchwyt bezpośrednio na łufę (nosek) osadzaka.

OSADZANIE (STRZAŁ): Przyłóż urządzenie wraz z uchwytem do zaznaczonego punktu. Ustaw osadzak prostopadle (pod kątem 90°) do powierzchni. Mocno dociśnij urządzenie do podłoża (zwalnia to blokadę bezpieczeństwa) i pociągnij za spust.

KONTROLA MOCOWANIA: Upewnij się, że gwoździe zostały prawidłowo wbite, a uchwyt jest sztywno i stabilnie przytwierdzony do powierzchni.

WAŻNA UWAGA: Technik montażu bezpośredniego nie należy stosować na podłożach kruchych (np. gazobeton, pustaki, szkło) oraz zbyt blisko krawędzi betonu, aby uniknąć pęknięć materiału.

PODSTAWOWE PARAMETRY MOCOWANIA UCHWYTÓW KABLOWYCH - MONTAŻ DO SUFITU LUB ŚCIANY

UCHWYTY KABLOWE - PROWADZENIE KABLI/PRZEWODÓW W PIONIE I POZIOMIE

Rodzaje uchwytów	R-SC40-MCS R-SC40-MCD
Średnice kabli montażowych do mocowania na uchwytach	Pojedynczy kabel: R-SC40-MCS - 25 mm R-SC40-MCD - 25 mm
Maksymalny rozstaw uchwytów	300 mm / 600 mm
Położenie tras kablowych	Położenie tras kablowych musi być zaprojektowane/ zamontowane w taki sposób, aby wykluczyć negatywne oddziaływanie innych elementów budynku lub wyposażenia mogących doprowadzić do uszkodzenia zespołu kablowego
Rodzaj podłoża	Beton klasy min. B20/C20 lub inne podłoże o wymaganej odporności ogniowej
Mocowanie do podłoża: beton	gwoździe R-KNC, R-KSC
Mocowanie do konstrukcji stalowej	gwoździe R-KNC, R-KSC

OFERTA

Indeks	Średnica mocowanego elementu [mm]	Ilość w opakowaniu jednostkowym [szt.]	Opakowanie zbiorcze [opak.]	waga opakowania jednostkowego [kg]	waga opakowania zbiorczego [kg]	EAN
R-SC40-MCS-6	6	200	1600	1,2	9,6	5906675492506
R-SC40-MCS-8	8	200	1600	1,3	10,8	5906675492513
R-SC40-MCS-10	10	200	1600	1,4	10,4	5906675460154
R-SC40-MCS-12	12	200	1600	1,7	11,6	5906675510095
R-SC40-MCS-16	16	100	600	0,7	4,1	5906675521510
R-SC40-MCS-20	20	100	600	0,7	4,1	5906675521527
R-SC40-MCS-25	25	100	600	1,3	7,9	5906675492520
R-SC40-MCS-32	32	50	300	0,5	5,8	5906675521534

PRODUKTY POWIĄZANE

ELEKTRONARZĘDZIA	Osadzak gazowy R-SC40II  Osadzak przeznaczony do betonu i stali	Osadzak akumulatorowy R-PCN18-27  Osadzak przeznaczony do betonu i stali	Osadzak akumulatorowy PCN18-40  Osadzak przeznaczony do betonu i stali
	Gwoździe do betonu R-KNC  Gwoździe dedykowane do betonu łączone plastikiem	Gwoździe do stali R-KSC  Gwoździe dedykowane do stali łączone plastikiem	

CERTYFIKACJE

NAZWA WYROBU: UCHWYT KABLOWY R-SC40-MCS, ELEMENT SYSTEMU ZESPOŁU KABLOWEGO RAWLPLUG	
	PRODUCENT: Rawlplug S.A., ul. Kwidzińska 6, 51-416 Wrocław, Polska KDWU nr: KDWU-CNBOP-PIB-KOT-2025-0468-3703-1 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA: CNBOP-PIB-KOT-2025-0468-3703 wydanie 1, CERTYFIKAT nr: 063-UWB-0808, JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA: nr 1438
	Wyrób dopuszczony do stosowania w ochronie przeciwpożarowej ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA nr 6124/2026
ZASTOSOWANIE I PARAMETRY TECHNICZNE: Mocowanie przewodów oraz kabli elektrycznych i światłowodowych w systemie zasilania i sterowania urządzeniami ppoż. Klasa podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998	