


19069 DABA AIO MW SENSOR

Akcesorium plafoniery



Dedykowany czujnik mikrofalowy do oprawy Kanlux DABA AIO pozwala uruchamiać światło tylko wtedy, gdy jest potrzebne, zwiększając wygodę codziennego użytkowania. To praktyczne uzupełnienie oprawy, które wspiera oszczędność energii i sprawdza się zwłaszcza w przestrzeniach przejściowych oraz użytkowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Długość [mm]: 57

Szerokość [mm]: 26

Wysokość [mm]: 16

Regulacja czułości: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 7,5-12 DC

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5s/90s/3min/10min

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800

Maksymalny czas działania [min]: 10

Minimalny czas działania [s]: 5

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 5/15/50/OFF

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: max 6

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Czujnik ruchu dedykowany do montażu w oprawie DABA AIO M20W W [19068].