

23483 EXTERNO MW-W

Czujnik ruchu MW



Kanlux EXTERNO MW to mikrofalowy czujnik ruchu wykorzystujący technologię mikrofalową 5,8 GHz. Charakteryzuje się pełnym, horyzontalnym kątem detekcji 360°, dzięki czemu skutecznie wykrywa ruch w całym obszarze działania. Użytkownik może regulować czas świecenia po wykryciu ruchu oraz poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik ma pracować. Regulowany zasięg detekcji pozwala dopasować działanie urządzenia do różnych warunków montażowych. Idealny do automatycznego sterowania oświetleniem w domach, garażach, korytarzach i pomieszczeniach użytkowych.

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do wbudowania w ścianę, do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Regulacja czułości: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-12

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800

Kąt działania czujnika [°]: H360/V160

Maksymalny czas działania [min]: 12

Minimalny czas działania [s]: 10

Moc maksymalna [VA]: 1200

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: max 8

