UT601

Miernik uniwersalny

Miernik do pomiaru rezystancji i pojemności, przeznaczony do diagnostyki elementów i obwodów elektronicznych. Narzędzie dla elektryków.

- testowanie diod
- testowanie tranzystorów
- akustyczny pomiar ciągłości obwodu
- wskaźnik słabej baterii
- w zestawie przewody, bateria, instrukcja i holster



Parametry techniczne

Rezystancja	0-2000 MΩ	**Wymiary wyświetlacza**	61x32 mm
Pojemność	0-20 mF	**Masa**	310 g
Zasilanie	bateria 9V (6F22)	**Wymiary**	172x83x38 mm

Warianty produktu

Typ / Charakterystyka	UT201	UT202	UT202A	UT203	UT204	UT205	UT601
Napięcie DC	0~600 V	0~600 V	0~600 V	0~600 V	0~600 V	0~600 V	
Napięcie AC	0~600 V	0~600 V	0~600 V	0~600 V	0~600 V	0~600 V	
Prąd DC				0~400 A	0~400 A	0~1000 A	
Prąd AC	0~400 A	0~400 A	0~600 A	0~400 A	0~400 A		
Temperatura		-40~1000 °C					
Rezystancja	0~20 MΩ	0~20 MΩ	0~20 MΩ	0~40 MΩ	0~40 MΩ	0~40 MΩ	0~2000 MΩ
Pojemność						0~200 µF	0~20 mF
Częstotliwość				0~1 MHz	0~1 MHz	0~10 MHz	
Współczynnik wypełnienia				0,1~99,9%	0,1~99,9%	0,1~99,9%	
Zasilanie	3V (2× AAA)	3V (2× AAA)	9V (6F22)	9V (6F22)	9V (6F22)	9V (6F22) / 3V (2× AAA)	9V (6F22)
Waga	220 g	220 g	200 g	200 g	200 g	540 g	310 g
Wymiary urządzenia	210×75,6×30 mm	210×75,6×30 mm	210×76×30 mm	210×76×30 mm	210×76×30 mm	260×90×45 mm	172×83×38 mm