

Łącznik krzywkowy w obudowie z lampką SK32 OB14L



Budowa symbolu zamówieniowego

SK 32 - \

Sposób mocowania

- OB14/L** w obudowie OB14 z lampką sygn. zieloną 230AC
OB14C/L w obudowie OB14 z czołem żółto-czerwonym i lampką sygn. zieloną 230AC
OB14Z/L w obudowie OB14 z czołem zamykanym i lampką sygn. zieloną 230AC
OB14ZC/L w obudowie OB14 z czołem zamykanym żółto-czerwonym i lampką sygn. zieloną 230AC

Nr wykonania

- 1.825** Rozłącznik 0-1 (1 - biegunowy)
1.828 Rozłącznik 0-1 (2 - biegunowy)
2.8211 Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy)
2.8210 Rozłącznik 0-1 (4 - biegunowy)
3.8220 Rozłącznik 0-1 (5 - biegunowy)
3.8210 Rozłącznik 0-1 (6 - biegunowy)
4.8240 Rozłącznik 0-1 (7 - biegunowy)
4.824 Rozłącznik 0-1 (8 - biegunowy)
5.8220 Rozłącznik 0-1 (9 - biegunowy)
5.822 Rozłącznik 0-1 (10 - biegunowy)
6.8210 Rozłącznik 0-1 (11 - biegunowy)
6.821 Rozłącznik 0-1 (

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_e	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp}	6 kV
Prąd znamionowy ciągły $I_u=I_{th}$	40 A
Prąd znamieniowy łączeniowy I_e w kat. AC-21A, AC-22A	32 A (230/400/500/690 V)
Znamionowa moc łączeniowa P_e w kat. AC-23A	7,5 kW (230 V)
	13 kW (400 V)
	16 kW (500 V)
	22 kW (690 V)
Znamionowa moc łączeniowa P_e w kat. AC-3	6 kW (230 V)
	10 kW (400 V)
	12 kW (500 V)
	17 kW (690 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. DC-21A	32 A (24 V)
	16 A (110 V)
	12 A (220 V)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymałalny $I_{cw}(1s)$	0,5 kA
Prąd znamionowy załączalny zwarcioy I_{cm}	0,7 kA
Prąd znamionowy zwarcioy umowny	10 kA
Prąd znamionowy wkładka bezpiecznikowa gG	35 A
Przekrój przewodów przyłączeniowych	4...10 mm ²
Moment dokręcania zacisków	1,2 Nm
Mocowanie łącznika do pulpitu	□48