

SAK BXT LR (920 395)

- wytrzymałe na obciążenie prądem piorunowym
- niskoimpedancyjny płaski przewód
- elastyczny zacisk sprężynowy



Ilustracje nie są wiążące

Rysunek wymiarowy SAK BXT LR

Dwa zaciski sprężynowe dla chronionej i niechronionej strony ograniczników BLITZDUCTOR SP / XT / XTU do trwałego, niskoimpedancyjnego połączenia ekranu z ekranowaną linią sygnałową. Końcówki izolacyjne do pośredniego uziemienia ekranu (tylko BXT), w zestawie opaski kablowe i paski izolacyjne. Nadają się do ograniczników BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ...

| Typ                                           | SAK BXT LR                                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                       | 920 395                                               |
| D1 Prąd udarowy (10/350 μs)                   | 5 kA                                                  |
| Montaż w                                      | zacisk BXT BAS / BSP BAS 4                            |
| Zakres zacisku                                | 3-10 mm                                               |
| Kolor                                         | metal bez pokrycia                                    |
| Akcesoria w zestawie                          | końcówki izolacyjne, opaski kablowe, paski izolacyjne |
| Waga                                          | 12 g/PAK                                              |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85369095                                              |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364118157                                         |
| Jed. Op.                                      | 1 PAK                                                 |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.