



DWP10P.01/46

Łącznik zdalnie sterowany z przekaźnikiem, 8A, brąz mat, metalizowany

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---|------------------|
| Seria | Simon 54 | Klasa ETIM | EC001588 Łącznik elektroniczny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik zdalnie sterowany z przekaźnikiem | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | brąz mat, metalizowany | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787833558 |
| Typ produktu | moduł | Wykończenie powierzchni | matowe | Typ opak. jedn. | blister |
| Prąd znamionowy | 8 A | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Wys. opak. jedn. | 15 cm |
| Napięcie znamionowe | 230 V | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Szer. opak. jedn. | 9,3 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Wysokość produktu | 75 mm | Długość opakowania jednostkowego | 5,8 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Szerokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,11693 kg |
| Uwagi | Wymagana instalacja 3-przewodowa | Głębokość produktu | 46,5 mm | EAN13 opak. | 5902787833558 |
| Zakres częstotliwości | 50-50 Hz | Głębokość wbudowania | 28 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | podczerwień, przycisk | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Model | Przekaźnik | Długość opakowania zbiorczego | 32 cm |
| | | Do źródeł światła | LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK | | |
| | | Do zastosowania z czujnikiem obecności | nie | | |
| | | Do zastosowania z przyciskiem | nie | | |
| | | Pamięć poziomu jasności | nie | | |
| | | Do zastosowania z przyciskiem radiowym | nie | | |
| | | Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | tak | | |
| | | Rodzaj obciążenia | Uniwersalny | | |
| | | Do zastosowania z czujnikiem ruchu | nie | | |
| | | Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym | nie | | |