


## 23260 KTF-8-24

Transformator dzwonkowy na szynę TH35,



Transformator dzwonkowy służy do zasilania obwodów dzwonkowych napięciem 8, 12 lub 24VAC.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61558

**Długość [mm]:** 35

**Szerokość [mm]:** 67

**Wysokość [mm]:** 87

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230 AC

**Liczba modułów:** 2

**Moc znamionowa [VA]:** 8

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 230 AC

**Napięcie wyjściowe - SEC [V]:** 8/12/24V AC