



SM 101 MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU 360° BIAŁY LL5474



CECHY PRODUKTU:

Kolor: biały

Napięcie znamionowe: 230V 50Hz

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Kąt działania czujnika[°]: 360

Wymiary: ŚRxWYS [mm]: 56x42x27

Maksymalne obciążenie LED / tradycyjne źródła światła [W]: 300/1200

Moc w trybie czuwania[W]: 0,5

Stopień ochrony IP: 20

Dystans wykrywania[m]: 2, 5, 8, 10

Wysokość montażu[m]: 1,5-3,5

Czas działania czujnika: 10s, 60s, 5min, 12min, 30min

Prędkość wykrycia w ruchu[m/s]: 0,6-1,5

Światło otoczenia[lux]: 5, 20, 50, 100, 2000

Częstotliwość pracy czujnika[MHz]: 5,8

Rozmiar wycięcia: -

Czujnik ruchu do stosowania wewnątrz budynków

Czujnik ruchu przystosowana do bezpośredniego montażu na podłożu z materiału normalnie palnego

ORIS TRADE SP. Z O.O.

34-480 Jabłonna, ul. Kamieniec 2

18 445 20 83, 602 50 41 44

biuro@oris-trade.pl, www.lumilight.pl