



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Czujnik obecności
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Odcień kolory	Biel polarna (RAL 9010)

### Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Rodzaj technologii	Elektroniczny
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Materiał	Termoplastyczny
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Prąd znamionowy	16 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie pełzające
Kąt wykrywania	220°
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	3...1000 lux
Time delay range	1 s...8 min
Wysokość montażowa	2,5 m
Stopień ochrony IP	IP55

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,100 cm
Szerokość opakowania 1	14,400 cm
Długość opakowania 1	18,200 cm
Waga opakowania 1	446,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,700 cm
Szerokość opakowania 2	33,900 cm
Długość opakowania 2	40,300 cm
Waga opakowania 2	5,806 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------