

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# ZART10

Harmony pocket remote, ręczny pilot sterujący, 10 jednostopniowych przycisków



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Pocket Remote
Typ produktu lub komponentu	Pilot zdalnego sterowania
Skrócona nazwa urządzenia	ZART
Typ przycisku sterującego	10 single step przycisk

### Parametry uzupełniające

Materiał	Push-button cover: guma silikonowa Obudowa: ABS + PET
dostępna funkcja	Power switch
Typ wyświetlacza	1 LED
Odległość przy działaniu	50 m
Typ sieci komunikacyjnej	Bezprzewodowy
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz
Maksymalna odległość wykrywania	300 m w wolnym polu
Czas odpowiedzi	< 500 ms
Autonomia	> 100 h with alkaline batteries
Typ baterii	2 AAA/LR3 alkaiczny
Szerokość	66 mm
Wysokość	114 mm
Głębokość	37,5 mm
Masa produktu	0,135 kg

### Środowisko pracy



Umowa radiowa	IC FCC
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...45 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Wilgotność względna	0...95 % w -20...60 °C pracujący
Certyfikaty produktu	CE

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	13,5 cm
Waga opakowania 1	156,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01

Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,476 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 <a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

# Karta danych technicznych ZART10

## produktu

### Dimensions Drawings

---

#### Transmitter Dimensions

---

