

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

## VW3M8A22RA5

Kabel enkodera serwowilnika BCH16, 1.5M, 2\*0.5 + 1\*2\*0.2, ekranowany, MIL



### Parametry podstawowe

|   |   |
|---|---|
| Gama produktów                                | Lexium  |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria przyłączeniowe                                    |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Kabel enkodera  |
| Typ produktu lub komponentu                   | Kabel   |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Od silnika do serwonapędu                                   |
| Przekroje żył kabli                           | 1 x (2 x 0.2 mm <sup>2</sup> ) + (2 x 0.5 mm <sup>2</sup> ) |

### Parametry uzupełniające

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Zgodność gamy | Easy Lexium 16     |
| Typ kabla     | Przewód ekranowany |
| Długość kabla | 1,5 m              |

### Jednostka opakowania

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE   |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1     |
| Wysokość opakowania 1          | 3 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 25 cm |
| Długość opakowania 1           | 35 cm |
| Waga opakowania 1              | 253 g |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|