


Karta danych technicznych produktu

Parametry

AR8008BLK

Regulator kanału bocznego poziomego do prowadzenia kabli od 18 do 30 cali



Podgląd

Prezentacja	Akcesoria do zarządzania kablami umożliwiające unikanie zbyteńnego naprężenia kabli i utrzymywanie uporządkowanego, zorganizowanego układu kabli danych wewnątrz obudowy lub szafy.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	0U
Liczba kabli	1
Dostarczane wyposażenie	Instrukcja montażu Paski montażowe

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	5,1 cm
Szerokość	6,6 cm
Głębokość	47 cm
Masa produktu	1,32 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Maksymalna głębokość montażu	77,65 cm
Minimum mounting depth	46,53 cm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,9 cm
Szerokość opakowania 1	52,7 cm
Długość opakowania 1	8,9 cm
Waga opakowania 1	1,41 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.