



W.1 Łącznik seryjny z gniazdem SCHUKO pionowy kompletny IP55 szary

47903515

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd znamionowy In	16 A

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną

Materiał

Materiał	tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu pionowego
--------	----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0620-1
------------------------	---------------

- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wypożenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
- łącznik seryjny i gniazdo oddzielnie przyłączane

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
---------------------	-------------

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK
-----------------	---
