



Czujnik do wyłącz. zmierzchowego do zabudowy do  
EE110/EE171/EE200/EE202/TXA025

EE002



#### Konstrukcja

Montaż	Wbudowana instalacja
--------	----------------------

#### Zasilacz

Napięcie zasilania	230 V
--------------------	-------

#### Materiał

Kolor RAL	RAL 9005
-----------	----------

#### Wymiary

Głębokość produktu	90 mm
Wysokość produktu	40 mm
Długość	30 mm
Szerokość produktu	40 mm

#### Sterowanie oświetleniem

Zakres natężenia oświetlenia	5 / 2000 Lux
------------------------------	--------------

#### Instalacja / Montaż

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

#### Podłączenie

Długość przewodu czujnikowego	1 m
Przekrój przewodu (elastycznego)	2 x 0,75 mm

#### Wyposażenie

Powiązane sondy (czujniki)	czujnik oświetlenia
----------------------------	---------------------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP54
-----------------	------

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza	-30...60 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-30...60 °C

**Oznaczenie**

Główna linia projektowa	KNX
-------------------------	-----