



Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do
EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

EEN003

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Wymiary

Głębokość produktu 41,3 mm
Wysokość produktu 32 mm
Długość 131,4 mm
Szerokość produktu 48 mm

Sterowanie oświetleniem

Zakres natężenia oświetlenia 5 / 2000 Lux

Instalacja / Montaż

Montaż montaż natynkowy

Podłączenie

Przekrój przewodu 0,75...4 mm

Ustawienia

Opóźnienie włączone 60 s
Opóźnienie wyłączone 80 s

Wyposażenie

Powiązane sondy (czujniki) czujnik oświetlenia

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -25...70 °C
Temperatura przechowywania/transportu -25...70 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa

ELEKTRONIKA DOMOWA
