

DALIA oprawa ogrodowa słupek z czujnikiem ruchu, E27, max. 15W, IP54, 80 cm, czarny

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6568BE27SMR | Ean: 5908254845413

Adviti



OPIS PRODUKTU

Seria oświetleniowa DALIA to idealnie rozwiązanie dla tych, którzy pragną stworzyć spójne, a zarazem eleganckie i przede wszystkim funkcjonalne oświetlenie na zewnątrz swojego domu. Nowoczesny design każdej z lamp, prosty kształt z czarną aluminiową obudową oraz szklany mleczny klosz, powodują, że DALIA wkomponuje się w różne style architektoniczne.

Seria oferuje różnorodne oprawy, takie jak oprawy elewacyjne oraz słupki, z czujnikiem ruchu i bez,

umożliwiając użytkownikom skomponowanie kompleksowego oświetlenia budynku, ogrodu, tarasu czy balkonu. Brak w zestawie źródła światła pozwala samodzielnie wybrać żarówkę, by dostosować moc i barwę światła do swoich preferencji.

Każda z lamp posiada podwyższony stopień ochrony IP54, który zapewnia trwałość i odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Prezentowana oprawa oświetleniowa DALIA to słupek ogrodowy z czujnikiem ruchu przystosowany do jednej żarówki z gwintem E27 (brak żarówki w zestawie), o max. mocy 15W. Słupki można umieścić w celu oświetlenia posesji, podjazdu, bramy czy wejścia do domu. Takie oświetlenie zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo domowników. Napięcie zasilania wynosi 230V.

Wbudowany czujnik ruchu włącza światło tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, w momencie wykrycia ruchu (zasięg detekcji wynosi 8m).

Wysokość 800mm. Średnica 90mm. Dostępna również w wersji bez czujnika ruchu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|---|-----------------------|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]: | 230 |
| Źródło światła: | Żarówka |
| Moc (Do lamp o mocy) [W]: | 15 |
| Oprawka: | E27 |
| Zawiera źródło światła: | nie |
| Liczba źródeł światła: | 1 |
| Stopień ochrony (IP): | IP54 |
| Klasa ochronności: | I |
| Rodzaj oprawy: | Słupek oświetleniowy |
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Materiał klosza: | Szkło matowe/satynowe |
| Z czujnikiem światła: | tak |
| Z czujnikiem ruchu: | tak |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Zasięg detekcji [m]: | 10 |
| Regulacja natężenia światła LUX: | tak |
| Zasięg regulacji światła LUX: | 0-1000 lux |
| Regulacja czasu świecenia TIME: | tak |
| Zasięg regulacji TIME: | 8s±5s - 12min±2min |
| Wysokość/głębokość [mm]: | 800 |
| Średnica [mm]: | 90 |
| Rodzaj napięcia: | AC |