

## FRENIT LED 20W, oprawa ogrodowa, 2000lm, IP65, 4000K, funkcja przyciemnienia, szara

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6204GLPMR4 | Ean: 5908254815751

Adviti



### OPIS PRODUKTU

Oprawa ogrodowa w obudowie o prostym i smukłym kształcie, która nie tylko dobrze oświetli dane miejsce lub budynek, ale również nada im nowoczesnego wyrazu. Oprawę charakteryzuje wysoki stopień szczelności, więc doskonale sprawdzi się na elewacjach budynków, ogrodzeniach, tarasach, w altanach lub przy wejściu do domów czy budynków biurowych. Zastosowane nowoczesne diody LED SMD gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Frenit posiada estetycznie wbudowany czujnik ruchu, który dodatkowo pomaga oszczędzać energię elektryczną, ponieważ załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest

taka potrzeba. Dodatkowo oprawa posiada funkcję przyciemnienia. W oprawie zastosowano klosz z poliwęglanu o mlecznej barwie, dzięki której światło będzie równomiernie rozproszone.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Strumień świetlny:               | 2000 lm                                     |
| Moc:                             | 20 W                                        |
| Źródło światła:                  | Zintegrowane źródła światła LED SMD         |
| Temperatura barwowa:             | 4000K                                       |
| Stopień ochrony (IP):            | 65                                          |
| Napięcie zasilania:              | 230V~, 50Hz                                 |
| Kolor:                           | szary                                       |
| Wymiary - głębokość:             | 66 mm                                       |
| Wymiary - szerokość:             | 250 mm                                      |
| Wymiary - wysokość:              | 188 mm                                      |
| Współczynnik oddawania barw CRI: | ≥85                                         |
| Kąt widzenia:                    | 140°                                        |
| Materiał klosza:                 | PC                                          |
| Sterowanie czujnikiem ruchu:     | Tak                                         |
| Typ czujnika:                    | PIR                                         |
| Zasięg detekcji:                 | 9 m                                         |
| Regulacja natężenia światła LUX: | Tak                                         |
| Zasięg regulacji światła LUX:    | <3–2000lux                                  |
| Regulacja czasu świecenia TIME:  | Tak                                         |
| Zakres regulacji TIME:           | min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 5 min. ± 1 min. |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS: | Nie                                         |



