



L14D

Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25A z pokrywą izolacyjną

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,30 W
--	--------

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	DII - DIII
---------------------------------	------------

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

Wymiary

Wysokość	25 mm
Szerokość	44 mm
Długość	75 mm