



LNH1125M6

Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt niez. gG 125A 690 VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH1
Charakterystyka bezpiecznika	gG

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania I _{cn} zgodnie z IEC 60898-1	80 kA
---	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	11,80 W
--	---------

Wymiary

Wysokość	135 mm
Szerokość	39,50 mm
Głębokość	64,5 mm