



EE871



Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 antracyt

Specyfikacja techniczna

Wykrywanie

Kąt detekcji	220 - 220
Typ czujnika	Czujnik ruchu

Ustawienia

Zwłoczny	5 S - 30 Min
----------	--------------

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Wymiary

Szerokość	91 mm
Zalecana wysokość montażu	2,50 - 2,50 m

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

Materiały

Kolor	Antracyt
Materiał	Tworzywo sztuczne

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja	Symulacja obecności, Możliwość stosowania jako urządzenie samodzielne, główne lub rozszerzenie
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi