



LNH1100M

Wkładka bezp. nożowa NH1C wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 100A 500 VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH1C
---------------------------------	------

Charakterystyka bezpiecznika	gG
------------------------------	----

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	100 A
-----------------	-------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia I _{cn} zgodnie z IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9,40 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	64,50 mm
----------	----------

Szerokość	135 mm
-----------	--------

Głębokość	135 mm
-----------	--------