



47468982

### S.1 Gniazdo SCHUKO z pokrywą i polem opis, z podw ochroną styków, krem

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

##### Łączność

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe                             |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |

##### Rodzaj połączenia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtyczki |
|------------------|----------------|

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

##### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 35 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |

##### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 1013                     |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |

##### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

##### Sprzęt

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
|--------------------------|--------|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Obrócona wkładka centralna               | Nie |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie |
| Z zamkiem                                | Nie |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Tak |
|----------------------|-----|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Nadruk         | Z nadrukiem                                              |
| Osłona         | Osłona centralna                                         |
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                    |
| Oznaczenie     | Z polem opisowym                                         |

#### Pokrywa, drzwi

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Typ pokrywy     | Samozamykająca się pokrywa na zawiasach |
| Powiązane serie | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1      |