

LNH0016M

Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. gG 16A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH000
Charakterystyka bezpiecznika	gG

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciorowa zdolność wyłączania I _{cn} zgodnie z IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,80 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	79 mm
Szerokość	21 mm
Głębokość	51 mm