



LF599G

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm gG 125A 500VAC

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	22 x 58

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	11,40 W
--	---------

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe	500 - 500 V

Architektura

Charakterystyka wyzwiania	C
---------------------------	---