

Zasilacz PSW 30W 12V DC IP67 do puszki LL8031



30W

P_{on}

0,49W

P_{no}

83%



IP67



46x56x25



Cechy produktu:

Maksymalna moc wyjściowa osprzętu sterującego: 30

Zabezpieczenia: Przeciwzwarceniowe, przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe

Napięcie wejściowe: 230V 50Hz

Napięcie wyjściowe: 12V DC

Efektywność energetyczna: 83%

Moc w trybie czuwania (P_{sb}): 0W

Moc w stanie bez obciążenia (P_{no}): 0,49W

Temperatura pracy: -20°C ~ 40°C

Utylizacja:

PL: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi substancje, mieszaniny oraz części składowe, dlatego nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami. Więcej informacji: www.lumilight.pl. **EN:** This equipment may contain potentially dangerous for the environment and human health of substances, mixtures and components, therefore it cannot be placed together with other wastes. More informations: www.lumilight.pl.

ORIS TRADE SP. Z O.O.

34-480 Jabłonna, ul. Kamieniec 2

18 445 20 83, 602 50 41 44

biuro@oris-trade.pl, www.lumilight.pl

