

Bateryjny czujnik dymu, 2xAA, żywotność sensora 10 lat, Tuya Smart Wi-Fi

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-DC-642** | Ean: **5908254849664**



OPIS PRODUKTU

Bateryjny czujnik dymu to urządzenie, które w zamkniętym pomieszczeniu wykryje cząsteczki dymu i zaalarmuje nas o zagrożeniu już na wczesnym etapie ewentualnego pożaru. Fotoelektryczny czujnik dymu dobrze sprawdzi się jako dodatkowy środek monitorowania zagrożenia, a tym samym ochrony wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko zaprószenia ognia.

Dzięki zaawansowanej technologii i łatwej integracji z siecią Wi-Fi, czujnik ma możliwość zdalnego sterowania

poprzez aplikację mobilną Tuya Smart. To oznacza, że można sprawdzać działanie urządzenia w domu z dowolnego miejsca na świecie, korzystając ze smartfona. Wystarczy zainstalować platformę Tuya Smart na telefon obsługujący systemy Android lub iOS, a następnie sparować z czujnikiem. To nie tylko wygodne, ale także oszczędza energię, umożliwiając dostosowanie ustawień w zależności od preferencji.

Aplikacja TUYA Smart jest także kompatybilna z innymi urządzeniami smart home, co oznacza, że można z nią zintegrować urządzenia smart i stworzyć dom pełen wygody, bezpieczeństwa i energooszczędności.

Urządzenie sygnalizuje zagrożenie - poziom głośności alarmu to 85dB, ale również podpowie nam, kiedy wymienić wyczerpującą się baterię. Dodatkowo wyposażono je też w diodę, która pozwala na optyczną sygnalizację alarmu.

Produkt posiada podświetlany przycisk TEST, który pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika. Żywotność czujnika wynosi 10 lat. Zasilany jest dwoma bateriami alkalicznymi AA (dołączone do zestawu). Wymiary urządzenia: 120x36,6 mm.

Żywotność czujnika wynosi 10 lat, a całe urządzenie jest zgodne z normami: PN-EN 14604:2006+AC:2009, EN 14604:2005+AC:2008 co zostało potwierdzone przez jednostkę certyfikującą CNPP.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Sposób/zasada działania:	Optyczny
Sygnał optyczny:	Tak
Sygnał dźwiękowy:	Tak
Głośność [dB(A)]:	≥85db/3m
Temperatura zadziałania [°C]:	0°C ~ +40°C
Czujka dymu:	Tak
Rodzaj przycisku:	Kombinowany
Zasilanie podstawowe:	Bateria/akumulator
Rodzaj napięcia zasilającego:	DC
Napięcie zasilające dla DC [V]:	3
Zawiera baterię:	2xAA (w zestawie)
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Kolor:	Biały

Stopień ochrony (IP):	IP20
Kompatybilny z Asystentem Google:	Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa:	Tak
Wysokość/głębokość [mm]:	36.6
Średnica [mm]:	120
Żywotność czujnika:	10 lat
Spełnia normy:	EN 14604:2005+AC:2008; PN-EN 14604:2006+AC:2009
Jednostka certyfikująca:	CNPP
Nazwa producenta:	ZHEJIANG JIABOER ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
Wilgotność [%RH]:	≤93
Czas wyciszenia [min]:	8
Prąd alarmu [uA]:	≤500
Prąd w stanie spoczynku [uA]:	≤40
System operacyjny:	IOS/Android
Wi-Fi:	Tak
Wi-Fi Standard:	IEEE 802.11 b/g/n,
Moc Wi-Fi:	≤0,2W
Bluetooth:	Bluetooth 4.2
Tuya:	Tak