

armac

SERIA HOME

LINE INTERACTIVE UPS

HOME 1500F

MODEL: H/1500F/LED



SCHUKO
GNIAZDA



Armac 1500F serii Home został zaprojektowany tak, aby idealnie spełniać oczekiwania jakie stawiają zasilacze awaryjnego użytkownicy domowi.

Urządzenie zapewni w pełni kompleksową ochronę oraz wysoką wydajność przy zachowaniu małych rozmiarów i przystępnej ceny. UPS znajdzie zastosowanie do utrzymania pracy urządzeń takich jak komputery, laptopy, konsole do gier, telewizory, routery, przełączniki.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Topologia	Line-Interactive
Moc wyjściowa	1500 VA
Moc znamionowa	950 W
Napięcie wejściowe	145 V ~ 290 V ± 5 V
Częstotliwość wejściowa	45 ~ 65 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	195 V ~ 255 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Zakres częstotliwości wyjściowej	50 Hz / 60 Hz (auto. wykrywanie, tryb bateryjny)
Kształt fali wyjściowej (tryb bateryjny)	Symulowana sinusoida
Czas transferu	Typowo 2 ~ 6 ms
Maksymalny czas transferu	10 ms
Klasyfikacja baterii	12 V / 9 Ah x 2
Waga baterii	4,7 kg
Typ baterii	Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
Czas ładowania baterii	4 ~ 6 godzin do 90 % pojemności baterii
Czas podtrzymania	3 ~ 20 minut w zależności od obciążenia
Poziom hałasu	Mniej niż 45 dB
Temperatura pracy	0 ~ 45 °C
Wilgotność	10 do 90 % bez kondensacji
Złącze RJ-11 / RJ-45	1 x wejściowy, 1 x wyjściowy
USB	1 x
Oprogramowanie monitorujące	PowerManager II
Wymiary (D x S x W)	345 mm x 146 mm x 162 mm
Waga	10,5 kg

EAN-13: 5901969406573
NR KAT.: H/1500F/LED

Wygląd oraz specyfikacja produktu może ulec zmianie. © ARMAC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo ARMAC oraz wszystkie powiązane nazwy produktów i usług, znaki projektowe i hasła są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ARMAC. Wszystkie pozostałe znaki produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi ich właścicieli. Mimo dołączenia wszelkich starań Producent/Dystrybutor/Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne, zdjęcia, opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt pod adresem email: biuro@armac.pl

armac

HOME SERIES

LINE INTERACTIVE UPS

HOME 1500F

MODEL: H/1500F/LED



SCHUKO
OUTPUT



Armac 1500F Home series is designed to perfectly meet the needs of home users of emergency power systems.

The device provides complete protection and high performance while maintaining small size and affordable price. UPS can be put to use to support devices such as computers, laptops, game consoles, TV, routers, switches.

PRODUCT SPECIFICATION:

Topology	Line-Interactive
Output power	1000 VA
Rated power	650 W
Input voltage	145 V ~ 290 V \pm 5 V
Input frequency	45 ~ 65 Hz
Output voltage	230 V
Output voltage range	195 V ~ 255 V
Output frequency	50 Hz
Output frequency range	50 Hz / 60 Hz (auto sensing, battery mode)
The shape of the output waveform	Simulated sinewave
Transfer time	Typical 2 ~ 6 ms
Maximum transfer time	10 ms
Battery classification	12 V / 7 Ah x 2
Battery weight	3,95 kg
Battery type	Sealed, lead-acid (AGM)
Battery charging time	4 ~ 6 hours to 90 % battery capacity
Battery backup time	3 ~ 20 minutes depending on the load
Noise level	Less than 45 dB
Working temperature	0 ~ 45 °C
Humidity	10 to 90 % without condensation
RJ-11 / RJ-45 connector	1 x input, 1 x output
USB	1 x
Monitoring software	PowerManager II
Dimensions (L x W x H)	345 mm x 146 mm x 162 mm
Weight	8,5 kg

EAN-13: 5901969406573
CAT NO.: H/1500F/LED

The appearance and specifications of the product may change. © ARMAC. All rights reserved. ARMAC name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of ARMAC. All other product and service marks contained here in are the trademarks of their respective owners. Despite making every effort, manufacturer/distributor/seller doesn't guarantee that published technical specifications, photos, descriptions don't contain failures or mistakes. Above catalogue doesn't constitute an offer within the meaning of the Civil Cod and is for informational purposes only. In case of any doubt, please contact us at email: biuro@armac.pl

армас

СЕРИЯ HOME

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП

HOME 1500F

МОДЕЛЬ: H/1500F/LED



**SCHUKO
ГНЁЗДА**



Армас 1500F серии HOME был разработан так, чтобы полностью удовлетворить потребности домашних пользователей, созданные для ИБП. Устройство обеспечивает полностью всестороннюю зашит и высокую производительность при сохранении малого размера и доступной цены. ИБП можно использовать для сохранения работы таких устройств как компьютеры, ноутбуки, игровые приставки, телевизоры, маршрутизаторы, коммутаторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

Топология	Линейно-Интерактивный
Выходная мощность	1000 VA
Номинальная мощность	650 W
Входное напряжение	145 V ~ 290 V \pm 5 V
Входная частота	45 ~ 65 Гц
Выходное напряжение	230 V
Диапазон выходного напряжения	195 V ~ 255 V
Выходная частота	50 Гц
Выходной диапазон частот	50 Гц / 60 Гц (авто. обнаружение, режим работы от батареи)
Форма выходной волны (режим работы от батареи)	модулированная синусоида
Время трансфера	Типично 2 ~ 6 мс
Максимальное время трансфера	10 мс
Классификация батарей	12 V / 7 Ач x 2
Вес батарей	3,95 кг
Тип батарей	Необслуживаемые аккумуляторы свинцово-кислотные (AGM)
Время заряда батареи	4 ~ 6 часов до 90 % ёмкости батареи
Время поддержки	3 ~ 20 минут, в зависимости от нагрузки
Уровень шума	Меньше 45 дБ
Температура работы	0 ~ 45 °C
Влажность	10 в 90 % без конденсации
RJ-11 / RJ-45 connector	1 x входной, 1 x выходной
USB	1 x
Программное Обеспечение для мониторинга	PowerManager II
Размеры (Д x Ш x В)	345 мм x 146 мм x 162 мм
Вес	8,5 кг

EAN-13: 5901969406573
КАТАЛОГОВЫЙ НОМЕР.: H/1500F/LED

Внешний вид и характеристики продукта могут быть изменены © ARMAC. Все права защищены. Название ARMAC и логотип, а также все связанные с ним названия продуктов и услуг, дизайн марки и слоганы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками ARMAC. Все другие торговые марки продуктов и услуг, содержащиеся здесь являются торговыми марками их соответствующих владельцев. Несмотря на приложенные усилия Производитель / Дистрибьютор / Продавец не гарантирует, что опубликованные технические характеристики, фотографии и описания не содержат ошибок. Данный каталог не является предложением в понимании Гражданского кодекса и носит исключительно информационный характер. В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: biuro@armac.pl