



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
gwiazda-trójkąt
BFA032

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V) A 50

Komponenty

W zestawie standardowy stycznik BF3200A /
BF3200A /
BF2510A

W zestawie standardowy przekaźnik cieplny No

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego RF38

W zestawie standardowy zestaw pomocniczy BFX1020 /
BFX1011 /
BFX1011

Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC	230 V	kW	15
	400 V	kW	25
	440 V	kW	25
	500 V	kW	25

Właściwości mechaniczne

Masa g 1900

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0 EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika