



EER501

Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø100mm

Specyfikacja techniczna

Wykrywanie

Kąt detekcji	360 - 360
Typ czujnika	Czujnik obecności

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	73 mm
------------------------------	-------

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP41
------------------------------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------