



EHN010

Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1NO 16A

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

Liczba kanałów	1
----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Pobór mocy podczas pracy	1 W
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	900 W
Żarówka	1000 - 1000 W
Strata mocy przy pełnym obciążeniu	1 W

Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych	1
----------------------------	---

Rodzaj połączenia

Liczba styków	1
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 6 mm ²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - +50 °C
-------------------------	--------------

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	17,5 mm
Głębokość	60 mm

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	Zestyk zwierny NO
Montaż	Do montażu na szynie DIN
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Prąd elektryczny

Maks. moc (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------	-----

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)	50000
---	-------

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 240 V
--	-------------

Ustawienia

Cykle programu	Cykl programu: 24 godziny
Minimalny czas przełączania	15 min

Oświetlenie

Zasilanie lampy LED	300 W
---------------------	-------