



HR520

Przełącznik różnicowo-prądowy 0, 03-10A, regulowana zwłoka, 50% LED

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$	30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
Toroid Dopuszczalne przeciążenie	30 kA/100 ms

Bezpieczeństwo

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A
-----------------------------------	---

Sprzęt

Z toroidem pomiaru prądu upływu	Tak
---------------------------------	-----

Ustawienia

Regulowane opóźnienie czasowe	Tak
-------------------------------	-----

Wymiary

Maksymalna długość połączenia między odbiornikiem a nadajnikiem	skrętka 25 m i 50 m
---	---------------------