



BRS1002101VERZ



## tehalit.BRS Podstawa 100x210mm stal ocynk

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Wysokość                       | 100 mm                        |
| Szerokość                      | 210 mm                        |
| Długość                        | 2000 mm                       |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 19950 - 19950 mm <sup>2</sup> |

#### Pokrywa, drzwi

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 1     |
| Szerokość osłony 1                 | 80 mm |
| Szerokość osłony 2                 | 0     |
| Szerokość osłony 3                 | 0     |

#### Pojemność

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami) | 69 |
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 82 |

#### Instalacja, montaż

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Tak |
|---------------------|-----|

#### Materiały

|          |            |
|----------|------------|
| Materiał | Stal       |
| Obróbka  | Ocynkowany |
| Kolor    | Ocynkowane |

#### Łączność

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Łącznik podstawy jest osobnym elementem |
|----------------------|-----------------------------------------|

#### Sprzęt

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zacisk mocujący linkę w zestawie | Nie |
| Liczba klamer do kabli na metr   | 0   |
| Z folią ochronną                 | Tak |