



LF306M

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm aM 6A 500VAC

Właściwości techniczne

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	aM
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	10.3 x 38

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	6 A
-----------------	-----

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,32 W
--	--------

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe	500 - 500 V

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	C
----------------------------	---

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak