



EEN002

IP55



Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

Właściwości techniczne

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - +45 °C

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Montaż powierzchniowy

Łączność

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie

Wymiary

Maksymalna długość połączenia między odbiornikiem a nadajnikiem 100 m

Kabel

Długość kabla 1 m

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak