

Wyłącznik kołyskowy 1-torowy, kołyskowy przycisk czarny, czarna obudowa

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13317/1P/B/B | Ean: 5908254852831



OPIS PRODUKTU

Wybierz ten wyłącznik kołyskowy, by włączać i wyłączać lampkę czy inne małe urządzenie elektryczne bez sięgania do wtyczki.

Wyłącznik 1-torowy sprawdzi się w oświetleniu biurkowym, nocnym, dekoracyjnym oraz w prostych układach wymagających ręcznego włączania i wyłączania. Działa jako łącznik jednobiegunowy ON-OFF, więc rozłącza lub podaje zasilanie tylko w jednym przewodzie. Dzięki temu zastosujesz go w lampach, modułach LED i

niewielkich urządzeniach, które potrzebują prostego, mechanicznego sterowania.

Czarna obudowa wyłącznika dobrze prezentuje się przy ciemnych kablach i będzie pasować np. do czarnej podstawy lampy.

Korpus z tworzywa ABS jest odporny na drobne uderzenia przy codziennym użytkowaniu, a zaciski śrubowe pozwalają szybko zamocować przewód fazowy (bez lutowania). Wystarczy włożyć oba końce przewodu, dokręcić śruby i zamknąć obudowę.

Prąd znamionowy 6 A umożliwia bezpieczne sterowanie oświetleniem oraz małym AGD.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Układ połączeń:	Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów:	możliwość łatwego włączania i wyłączania obwodów elektrycznych
Przycisk:	Tak
Liczba dźwigni:	1
Sposób montażu:	Inne
Sposób mocowania:	Mocowanie śrubowe
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	ABS, Miedź
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Kolor:	Czarny
Kolor elementu przełączającego:	Czarny
Miejsce na oznaczenie:	Tak
Podświetlenie:	Nie
Stopień ochrony (IP):	IP20
Napięcie znamionowe [V]:	250
Prąd znamionowy [A]:	6

Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Szerokość osprzętu [mm]:	65
Wysokość osprzętu [mm]:	27
Głębokość osprzętu [mm]:	22
Waga [g]:	14.6
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Odporność na temperaturę [°C]:	120
Obciążenie rezystancyjne [KW]:	1.5