

Wyłącznik kołyskowy 2-torowy, kołyskowy przycisk czarny, czarna obudowa

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13317/2P/B/B | Ean: 5908254852879



OPIS PRODUKTU

Zamontuj ten wyłącznik kołyskowy, gdy chcesz jednocześnie odcinać dwa przewody. Dwutorowa konstrukcja pozwala wyłączyć cały obwód jednym ruchem, co zwiększa bezpieczeństwo i sprawdza się tam, gdzie obie żyły muszą być rozłączane równocześnie.

Wyłącznik działa w trybie OFF-ON i nadaje się do prostych układów, takich jak oświetlenie stołowe, moduły LED, lampki, niewielkie sprzęty oraz konstrukcje zrób-to-sam (DIY).

Czarna obudowa dobrze komponuje się z ciemnymi przewodami i nowoczesnym wyposażeniem. Korpus wykonano z trwałego tworzywa ABS.

Zaciski śrubowe ułatwiają montaż: wystarczy włożyć przewody, dokręcić śruby i zamknąć obudowę.

Wyłącznik kołyskowy dwutorowy to dobry wybór, gdy potrzebujesz mechanicznego przełącznika, który jednym ruchem rozłączy cały tor zasilania.

Bezpieczeństwo - eliminuje ryzyko porażenia, jeśli odwrotnie włożymy wtyczkę do gniazdka.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Układ połączeń:	Łącznik 2-biegunowy
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów:	możliwość łatwego włączania i wyłączania obwodów elektrycznych
Przycisk:	Tak
Liczba dźwigni:	1
Sposób montażu:	Inne
Sposób mocowania:	Mocowanie śrubowe
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	ABS, Miedź
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Kolor:	Czarny
Kolor elementu przełączającego:	Czarny
Miejsce na oznaczenie:	Tak
Podświetlenie:	Nie
Stopień ochrony (IP):	IP20
Napięcie znamionowe [V]:	250
Prąd znamionowy [A]:	6
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy

Szerokość osprzętu [mm]:	65
Wysokość osprzętu [mm]:	27
Głębokość osprzętu [mm]:	22
Waga [g]:	14.6
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Odporność na temperaturę [°C]:	120
Obciążenie rezystancyjne [KW]:	1.5