



BMCR10T.01/43

Łącznik z czujnikiem ruchu

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC000133 Czujnik ruchu kompletny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik z czujnikiem ruchu	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Typ produktu	moduł	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	EAN opakowanie jednostkowe	5902787837334
Napięcie znamionowe	230 V	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	8,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	8,5 cm
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	5,5 cm
Rodzaj napięcia	AC	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1244 kg
Zasięg czujnika	Max 7 m, 110° poziomo	Głębokość produktu	51 mm	EAN13 opak.	5902787837334
Czuł. światła zewn.	2-500 (lx) luks	Głębokość wbudowania	28 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
		Model	Czujnik ruchu	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Do źródeł światła	LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V - transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V - transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
				Długość opakowania zbiorczego	23 cm