



## DZP1.01/11

Przycisk żaluzjowy pojedynczy, 10A, biały

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk żaluzjowy pojedynczy	Nadruk/Piktogram	symbol „żaluzje”	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787823009
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy	10 A	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Długość opakowania jednostkowego	5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkowiącza	Wysokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,059 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787823009
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki, Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania	Głębokość produktu	45 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Podświetlenie	nie	Głębokość wbudowania	33 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)		
		Model	Przycisk pojedynczy		
		Liczba biegunów	1		
		Sterowanie mechaniczne	tak		
		Zastosowanie	Centralny przycisk roletowy pozwala na centralne sterowanie roletami. Przycisk roletowy DZP1.01 podłączony do sterowników roletowych grupowych i lokalnych, może zostać użyty jako centralny przycisk roletowy. Dzięki niemu możliwe będzie podnoszenie i opuszczanie wszystkich rolet z jednego miejsca. Zamontowany w wygodnym miejscu przycisk centralny ułatwi i przyspieszy: opuszczenie wszystkich rolet w domu, kiedy wychodzimy do pracy lub kładziemy się spać, podniesienie wszystkich rolet, kiedy wstajemy rano lub wracamy do domu.		