



## BMCR11T.01/49

WYCOFANY Z OFERTY - Dostępny do wyczerpania  
zapasów magazynowych, łącznik z czujnikiem ruchu,  
(moduł), Simon Basic, IP20, czarny mat

STATUS PRODUKTU	WYCOFANY Z OFERTY - Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	Klasa ETIM	EC000133 Czujnik ruchu kompletny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon Basic	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik z czujnikiem ruchu	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	EAN opakowanie jednostkowe	5902787883225
Kolor	czarny mat	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Typ produktu	moduł	Wysokość produktu	75 mm	Wys. opak. jedn.	8,5 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Szerokość produktu	75 mm	Szer. opak. jedn.	8,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Głębokość produktu	51 mm	Długość opakowania jednostkowego	5,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość wbudowania	28 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1244 kg
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Model	Czujnik ruchu	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Rodzaj napięcia	AC	Do źródeł światła	LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V - transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V - transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Zasięg czujnika	Max 7 m, 110° poziomo			Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Czuł. światła zewn.	2-500 (lx) luks			Długość opakowania zbiorczego	23 cm
Czas wył. po zaniku ruchu	5-1260 sek.				