



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



ZI-240-24V

Zasilacz Impulsowy 240W Uwe 100-264V AC, Uwy 24V DC

Index: ZI-240-24V

Zasilacz impulsowy.

Napięcie wyjściowe 24 V.

Moc 240 W.

Do układów zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w systemach automatyki przemysłowej oraz sieciach informatycznych.



5 908312 595113 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie zasilacza impulsowego ZI-240-24

LED zielona DC OK sygnalizuje poprawność zasilania na wyjściu. Zasilacz posiada wewnętrzne zabezpieczenia zwarciove, przeciążeniowe, przepięciowe i temperaturowe.

Wykonania

Typ	Prąd	Moc
ZI-75-24	6,25A	75W
ZI-120-24	10A	120W
ZI-240-24	20A	240W

DANE TECHNICZNE

Napięcie wyjściowe 1	22-28 V
Maksymalny prąd wyjściowy 1	10 A
Zakres nastawy napięcia wyjściowego	Tak
Odporność na zwarcie	Tak

Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz	90-264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz	90-264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC	120-370 V
Stabilizowane napięcie wyjściowe	Tak
Moc wyjściowa	240 W
Stabilizowany	Tak
Możliwość montażu na szynie	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Nie
Wersja modułowa	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	6
Wysokość wbudowania	90 mm
Możliwość montażu bezpośredniego	Nie
Szerokość	110 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	90 mm
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk śrubowy/sprężynowy
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat