



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

PKI-1R-12V

Przełącznik interfejsowy, styk rozwierny, 12 V AC/DC, 1/3S, TH-35

Index: PKI-1R-12V



5 902431 676777 >

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	12-12 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12-12 V
Liczba styków rozwiernych	1
Liczba styków zwiernych	2E-08
Liczba styków przełącznych	7E-08
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	12-12 V
Napięcie pracy dla DC	12-12 V
Prąd znamionowy	6 A
Szerokość	5,2 mm
Wysokość	28,1 mm
Głębokość	19,2 mm

Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Rodzaj styku	Pojedynczy
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC
Prąd znamionowy	6 mA
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat