



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## LK-712R-30-130V

Lampka kontrolna zasilania 30-130V AC/DC CZERWONA

Index: LK-712R-30-130V

1 dioda LED.

Kolor czerwony.

Zakres napięć 30÷130 V AC/DC.

Lampka kontrolna LK-712 wskazuje obecność napięcia w obwodzie elektrycznym.



5 908312 591269 >

### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

##### Działanie

Napięcie w obwodzie jest sygnalizowane świeceniem czerwonej diody LED.

### DANE TECHNICZNE

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Maksymalna moc źródła światła | 0,8 W    |
| Napięcie znamionowe           | 130 V    |
| Głębokość wbudowania          | 65 mm    |
| Kolor klosza                  | Czerwony |
| Źródło światła                | LED      |
| Trzonek źródła światła        | Inne     |
| Rodzaj napięcia               | AC/DC    |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)              | IP20 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1    |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat